



## Switch KVM HDMI de 2 puertos para dos monitores

Conexiones HDMI de doble pantalla, 4K@30Hz, conexiones USB, conexiones de audio y micrófono de 3.5 mm, hub USB 2.0, negro

Part No.: [153522](#)

EAN-13: 0766623153522 | UPC: 766623153522

## Switch KVM de doble monitor HDMI con 2 puertos - Fácil acceso y control en 4K UHD

El conmutador KVM HDMI de 2 puertos de Manhattan es una solución compacta para proporcionar acceso y control sobre dos ordenadores equipados con HDMI/USB desde un solo teclado y mouse y hasta dos monitores. Le ayuda a ahorrar tiempo en la instalación gracias a sus cables combinados incluidos -no es necesario comprar otros adicionales- que se conectan fácilmente de forma directa al sistema.

## Fácil de usar para mejorar la eficiencia

Este switch KVM le ayuda a acceder a sus sistemas de forma más eficiente sin el gasto y el desorden de teclados, mouse y monitores adicionales. Puede seleccionar los equipos conectados y los canales de audio/micrófono a través de los pulsadores del panel frontal o de las teclas de acceso directo del teclado. El control mejorado que proporciona este switch KVM es ideal para un alto contenido gráfico en aplicaciones como la edición de vídeo, el control de servidores de señalización digital, la imagen médica, el diseño multimedia o las estaciones de trabajo de control de sistemas duales. También es ideal para compartir dos PCs multimedia o portátiles con un único televisor HDMI.

## **Resolución 4K a 30 Hz y soporte de audio completo**

La demanda cada vez mayor de una mayor calidad de vídeo y la evolución de la tecnología HDMI han colocado a los equipos y pantallas con capacidad 4K en muchas aplicaciones comerciales y de trabajo visualmente ambiciosas. Este switch KVM, que admite una resolución de hasta 3840 x 2160 (4K) a 30 Hz, se adapta perfectamente a su configuración equipada con ultra alta definición. Puede conectar un segundo monitor para disfrutar de una visión maximizada. También obtendrá una compatibilidad de audio total, con soporte para audio digital y tomas de audio estéreo de 3.5 mm separadas para micrófonos y altavoces o auriculares.

## **Puerto hub USB adicional**

El hub USB 2.0 integrado ofrece un puerto USB-A frontal además de los puertos de teclado y mouse. Este puerto hub funciona entre los equipos conectados como si estuviera directamente conectado al equipo principal, para evitar tener que enchufar/desenchufar constantemente dispositivos como impresoras, unidades de almacenamiento o escáneres.

## Compatible con Windows<sup>®</sup>, Mac<sup>®</sup>, Linux<sup>®</sup> y más

Al ser independiente del sistema operativo, este Switch KVM HDMI no sólo es compatible con Windows, Mac OS y Linux, sino que también es compatible con Unix<sup>®</sup> e incluso con Novell<sup>®</sup> NetWare para dar soporte completo a hardware antiguo.

### Features:

- Controla dos dispositivos con entrada HDMI y USB-A desde un solo teclado y ratón, así como hasta dos monitores
- Soporte de audio estéreo completo a través de conexiones de altavoz y micrófono de 3,5 mm
- Conmutación a través de los pulsadores del panel frontal o de las teclas de acceso rápido del teclado
- Resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@30Hz (3840 × 2160)
- Puerto hub USB 2.0 tipo A adicional para conectar unidades de almacenamiento, impresoras, escáneres y más
- Soporte de audio digital a través de HDMI con Dolby True HD y DTS HD Master Audio
- Ideal para compartir dos computadoras multimedia o portátiles con un único televisor HDMI
- Compatible con Windows<sup>®</sup>, Mac OS<sup>®</sup>, Linux<sup>®</sup>, Unix<sup>®</sup> y Novell<sup>®</sup>.
- La tecnología de emulación True Transparent USB (TTU) es compatible con la mayoría de los diseños de teclado y ratón
- HDCP 1.4 compliant
- Instalación de hardware a nivel de BIOS; no se necesitan controladores ni software de control
- Se incluyen dos cables de conexión combo HDMI/USB-B/Audio a USB-A de 1,8 m (6 pies)
- Formato compacto de sobremesa con carcasa metálica resistente
- Se alimenta por USB; utilice una fuente de alimentación opcional de 9 V / 300 mA (no incluida) si su instalación no ofrece una entrada de energía suficiente
- Tres años de garantía

## Especificaciones:

### Estándares y certificaciones

- CE
- RoHS
- FCC

### Conectores

- Puertos de consola
  - 2 x HDMI hembra de 19 pines
  - 2 x USB-A hembra de 4 pines
  - 1 micrófono de audio estéreo de 3.5 mm hembra
  - 1 altavoz de audio estéreo de 3.5 mm
- Puertos de ordenador/hosting
  - 4 x HDMI hembra de 19 pines
  - 2 x USB-B hembra de 4 pines
  - 2 puertos combinados de micrófono/altavoz de audio estéreo de 3.5 mm hilos
- Otros
  - 1 USB-A hembra de 4 contactos
  - 1 toma de alimentación de 9.0 V / 0.3 A

### LEDs

- 2 x rojo (en línea)
- 2 x verde (seleccionado)

### Sistemas Operativos Soportados

- Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10
- Apple Mac OS 9.0 a 10.6 (Snow Leopard)
- Linux RedHat 9.0 o superior/SuSe 10 o superior/Debian 3.1/4.0/Ubuntu 7.04/7.10
- UNIX AIX 4.3 o superior/FreeBSD 5.5 o superior/Sun Solaris 8 o superior
- Novell Netware 6.0 o superior

### Diseño

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 132 x 92 x 66 mm (5,2 x 3,62 x 2,6 pulgadas)
- Peso: 600 g
- Chasis: Metálico

### Entorno de funcionamiento

- Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 ° C (-4 - 140 ° F)
- Humedad ( sin condensar ): 0 - 80%

### Contenido del paquete

- Switch KVM HDMI de 2 puertos para dos monitores
- Incluye dos cables combinados HDMI/USB-B/Audio a USB-A de 1.8 m (6 pies)

Nota: Las computadoras Mac® sólo pueden controlarse con un ratón y un teclado de PC estándar, no con periféricos de Mac.

