

Conmutador Automático de Vídeo VGA de 2 puertos - Switch Selector de Dos Salidas

StarTech ID: ST122VGAU



El Conmutador Automático VGA (ST122VGAU) permite compartir una pantalla con dos ordenadores y priorizar sus señales VGA. El conmutador VGA dispone de un puerto de entrada VGA primario y otro secundario, y genera una señal de salida automáticamente desde el puerto de entrada primario. Cuando se interrumpe el flujo de la señal conectada al puerto de entrada primario, automáticamente el conmutador cambia a la señal de vídeo en el puerto de entrada VGA secundario.

Diseñado para brindar un máximo control y versatilidad, el Conmutador Automático VGA también ofrece control manual de señales mediante botones en un panel frontal muy fácil de usar que permite alternar entre las fuentes de vídeo.

Aplicaciones

- Ideal para usar con un ordenador portátil y un proyector en salas de reuniones y presentaciones, como respaldo de sistemas de control y seguridad, y en aplicaciones de conmutación de audio y vídeo en el hogar
- Perfecto para aplicaciones de señalización digital en establecimientos comerciales donde se necesita conectar más de un reproductor de audio y vídeo
- Excelente para conectar/conmutar varias fuentes en Instalaciones de Bancos de Prueba, Centros de Datos, Mesas de Ayuda e Instalaciones de Transmisión de vídeo

Características

- Selecciona automáticamente la prioridad de proyección de las señales de vídeo entrantes
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1440
- Botones de selección en un panel frontal fácil de usar
- Fácil instalación – en minutos nada más
- Ancho de banda de 250 MHz
- Resistente gabinete de acero
- Soporta DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB en puerto 1

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Soporte de Audio	No
Estándares Industriales	DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (sólo el Puerto 1 soporta DDC)
Conector A	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Pantalla Plana Soportada	Sí
Ancho de Banda	250 MHz
Nota	La prioridad del puerto 1 es mayor que la del puerto 2 cuando ambas señales están activas
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	130 mm [5.1 in]
Ancho del Producto	56 mm [2.2 in]
Altura del Producto	195 mm [7.7 in]
Peso del Producto	930 g [32.8 oz]
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Salida	9 DC
Alimentación de Salida	0.3A
Polaridad Central	Positivo
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 kg [1.7 lb]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador Automático VGA de 2 Puertos
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

